

Signalizacijos įtaisas SG-3U

Signalizacijos įrenginys SG-3U skirtas IT tinklo valdymui ir veikia su integruotomis IT tinklo valdymo ir avarinio perjungimo sistemomis, kurių serijos SKP-IT-1, 2, 3, N ir L.



Techniniai duomenys:

- Maitinimo šaltinis 12 V nuolatinė srovė < 200 mA
- 128 x 64 grafinis ekranas (8 eilutės po 20 simbolių kiekvienoje)
- kasetė, padengta lengvai valoma folija
- įvairūs įgyvendinimo būdai: įleidžiamas montavimas arba kabelių kanale
- aliarmo suveikimas sukelia:
 - Užsidega šviesos diodas (geltonas)
 - ekrane užsidega atitinkamas pranešimas
 - įjungti garsinį signalą
- paspaudus mygtuką („garsiakalbis“), garsinis signalas išjungiamas. Šviesos signalas (LED) ir aprašymai ekrane lieka, kol gedimo signalas išnyksta.
- paspaudus mygtuką „TEST“ (izoliacijos valdymas), imituojamas įžeminimas.
- žalias šviesos diodas kairėje rodo maitinimo buvimą
- 4 mygtukai kasetės valdymui (laikrodis, įvykių atmintis, konfigūracija)
- įrenginys turi 4000 pranešimų įvykių atmintį („nepastovinė“ atmintis)
 - galimybė naršyti atmintyje
 - kai atmintis prisipildys, ji bus „perrašyta“ iš pradžių. Aliarmo signalo atveju atmintyje bus išsaugota data, laikas ir gedimo tipas.
- laikrodis turi atsarginį maitinimo šaltinį (keičiamą ličio bateriją)

Pinout žymėjimas:

1	B.	
2	IR	įėjimas iš
3	E	SKP IT
4		
5	+	maitinimo šaltinis
6	m.	12 V nuolatinė srovė
7		Prekės ženklas
8	B.	Išeiti
9	IR	kompiuteryje
10	E	

Vartotojo vadovas:

ĮVYKIŲ ISTORIJA

Paspaudus „-“, atidaroma įvykių istorija. Ekrane rodomas įrenginio pavadinimas, įvykio tipas, data ir laikas. Visada rodomas naujausias įvykis.

„+“ ir „-“ galite peržiūrėti visą registro turinį. Informacija rodoma apie kiekį registruotus įvykius ir šiuo metu galiojantį įvykio numerį Naršome. Grįžkite į DATOS IR LAIKO pagrindiniame meniu paspausdami „M“.

ekraną Paspaudus „S“, atidaromas datos parametro nustatymo puslapis. Pirmiausia laikas nustatykite „Metų“ reikšmę. Dar kartą paspauskite „S“. Rodoma neigiama reikšmė, ir dabar galite naudoti „+“ ir „-“, kad nustatytumėte teisingą datą. Dar kartą paspauskite „S“ ir tokiu pačiu būdu naudokite „+“, kad nustatytumėte mėnesį, dieną ir valandą. ir minutes. Galiausiai naudokite „S“

mes pritariame „Įrašas“ ir tai nutinka grįžti į pradinį ekraną.

DĖMESIO

Pasibaigus galiojimo laikui 30 sekundės nuo paskutinio klavišo paspaudimo, automatinis grįžimas į ekraną pagrindinis.